



# AQUÁRIO

## RP-40 Rádio PX 40 Canais

### Qualidade Máxima em Comunicação

O Rádio PX 40 Canais da Aquário transmite sinal na faixa do cidadão 11m e é uma excelente solução para **comunicação de longa distância** entre caminhoneiros, jipeiros e rádio amadores. O aparelho garante informação e segurança nas estradas e em locais onde o sinal de celular é inexistente. Com design compacto, o equipamento ocupa pouco espaço no painel do veículo. Este produto foi **testado e homologado pela Anatel**, evitando pos-

síveis problemas na hora da fiscalização da polícia federal. Obtenha o máximo de desempenho deste aparelho utilizando antenas PX e outros acessórios Aquário.



## Detalhes sobre o Rádio PX 40 Canais

O Rádio PX 40 Canais da Aquário transmite sinal na faixa do cidadão 11m. Dentre seus principais benefícios, este potente rádio apresenta as funções de canal de emergência 9/19 via tecla de seleção rápida; medidor de potência de transmissão e recepção de sinal "S-meter" e 7 Watts de potência. Com uma maior performance em alcance móvel, este aparelho apresenta display LCD, ajuste de volume, saída para alto-falante externo que ao ser

conectado desabilita o alto-falante interno, controle de Squelch para minimizar os ruídos na ausência de um sinal de entrada e possui filtro de ruídos automático. De fácil instalação, este rádio apresenta suporte de fixação no painel, produzido em aço carbono tratado e acompanha cabo de alimentação para engate rápido, além do suporte PTT incluso e PTT com 2,20m de cabo.



**Maior Alcance de Transmissão**



**Canal de Emergência 9/19**



**S-Meter**



**Produto Homologado**



**Assistência Técnica de Fábrica**



**Controle Squelch**



**2m de Cabo no Microfone**



**Modulação AM**



**Noise Filter ANL/NB**

## Especificações do Produto



|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Código:                   | RP-40                  |
| Canais:                   | 40                     |
| Potência:                 | Transmissão de 7 watts |
| Tensão de Entrada:        | +13,8 V                |
| Impedância:               | 50 Ohms                |
| Conector:                 | UHF fêmea              |
| Temperatura de Operação:  | -30°C até +50°C        |
| Tolerância de Frequência: | 0,005%                 |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Microfone:                       | Eletreto de 4 terminais |
| Tensão de Alimentação:           | 13,8 VDC nominal        |
| Modulação:                       | AM classe B             |
| Frequência:                      | 26,965 a 27,405MHz      |
| Dimensões do Produto:            | 190 x 45 x 116mm        |
| Dimensões da Embalagem:          | 234 x 75 x 235mm        |
| Peso do Produto:                 | 685g                    |
| Peso da Embalagem com o Produto: | 835g                    |

## Especificações da Embalagem



### Embalagem Unitária

|            |  |
|------------|--|
| EAN 13:    | 7 898127 609755  |
| Dimensões: | 234 x 72 x 235mm   |
| Peso:      | 835g   |
| Contém:    | 1x Rádio RP-40<br>1x Microfone<br>1x Suporte<br>1x Kit de Instalação<br>e Manual de Instalação |



### Embalagem Caixa Master

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| DUN:        | 1 78 98127 60975 2 |
| Quantidade: | 5 un.              |
| Dimensões:  | 400 x 253 x 263 mm |
| Peso:       | 4,2 kg             |