www.aquario.com.br www.aquario.com.b



CF-02

Antena Celular Omnidirecional de Teto

Manual de Instalação




Especificação Técnica

Frequência	700,850,900,1800,	1900,2100 e 2600MHz
Ganho (dBi)		3 e 5
Polarização		Vertical
Conector		"N" Fêmea
Impedância nominal		50Ω
VSWR		≤1.4
Máxima Potência de Entrada		50W
Peso		250 g
Dimensões do produto		95x165x165 mm

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto Aquário, marca que é sinônimo de qualidade e alta tecnologia. Antena celular de teto para distribuir o sinal dos Repetidores Celular Aquário para um ou mais ambientes. Pode ser utilizada também para um melhor posicionamento do sinal dos repetidores.

Diagramas de Irradiação

VSWR



AQUÁRIO

KIDASEN IND. E COM. DE ANTENAS LTDA

AV. SINCLER SAMBATTI, 9479 - CEP 87055-405 MARINGÁ - PARANÁ - BRASIL - SAC 0800 44 8000

WWW.AQUARIO.COM.BR

www.aquario.com.br www.aquario.com.br

ELEMENTOS DA ANTENA

- 1 Antena
- 2 Porca de fixação



MONTAGEM

1 - Faça uma perfuração no teto de 19 a 22 mm de diâmetro.



2 - Passe o cabo e a rosca pela perfuração até a base da antena estar totalmente encostada no teto.





3 - Rosqueie a porca de fixação até a antena estar bem fixada, como mostra as figuras abaixo:







4 - Conecte o cabo da antena ao divisor e este ao repetidor de sinal. Veja a simulação abaixo.

