



AQUÁRIO

PWR-250VHF

Wattímetro e Medidor de
Onda Estacionária Digital VHF

Precisão, confiabilidade e controle para quem vive a radiocomunicação

Projetado para quem **entende do assunto**, o wattímetro digital PWR-250VHF oferece tudo o que radioamadores e profissionais de radiocomunicação precisam no dia a dia: **medidas precisas, ajustes finos e segurança operacional**.

Possibilita **monitorar a potência e SWR** em tempo real, ajustar configurações conforme sua estação e ainda surpreende com seu desligamento automático programável, permitindo que você defina intervalos de **2 a 99 minutos** para economia inteligente de energia.

Combinando **praticidade e segurança**, o dispositivo possui interface intuitiva com botões físicos que garantem operação precisa mesmo em ambientes de alta demanda. A alimentação TIPO-C traz versatilidade e conveniência, enquanto a **proteção contra descarga profunda** preserva a vida útil da bateria, evitando danos por uso excessivo.

• Medidor de SWR e potência com alta exatidão

Visualização clara e em tempo real da potência de saída e da onda estacionária.

• Sistema de alarme inteligente

Alerta sonoro e visual quando o SWR ultrapassa o limite configurado.

• Ajustes fáceis e personalizáveis

Permite calibrar potência e SWR com correção de ±20%, garantindo que os valores refletidos sejam os mais próximos do real.

• 6 layouts de exibição

Personalize o display conforme a sua preferência de leitura.

**Especificações Técnicas**

Frequência:	1.8 - 250MHz
Faixa de Potência:	0.5 - 210W
Alimentação Tipo-C:	5Vdc/1A
Impedância Nominal:	50 Ohm
Precisão de Medida SWR:	±5%
Prec. de Medida em Potência:	±10%
SWR:	1 a ∞
Modelo da Bateria:	3.7V/ 1000mAh
Tipo de Conector:	SO239 (UHF Fêmea)
Dimensão:	88x63x38mm
Peso:	188g

Embalagem Unitária

Medidas da Embalagem:	90x80x40mm
Peso Prod. c. Embalagem:	248g
EAN:	7 898617 680813
NCM:	8543.70.99

Caixa Master

Medidas da Embalagem:	445x240x230mm
Quantidade:	50 pcs.
Peso:	13 kgs
DUN 14:	17898617680810

